

User Manual

簡易版

X-Blinder



deco

基本仕様

- ・ 入力電圧 100V-240VAC, 50/60Hz
- ・ 消費電力 280W
- ・ サイズ 364 × 364 × 163
- ・ 重量 8.7kg
- ・ 光源 100W × 4粒
White LED, 3000K
- ・ 照射角 60°
- ・ 制御モード 標準DMX512
Master/Slave
- ・ chモード 1/3/4/9
- ・ IP20

deco

本体設定

【操作ボタンの機能】

- ・ MODE メニューの表示、前の画面に戻る
- ・ UP オプションの選択、数値を増加
- ・ DOWN オプションの選択、数値を減少
- ・ ENTER 決定、保存、確認、選択

【ファンクションメニュー】

	メインメニュー	サブメニュー		説明
1	Auto Show	Auto 1-6	Speed 0-100	オートプログラムを実行
2	Static	Dimmer	0-255	ライト出力強度
		Strobe		ストロボ周期
3	Dimmer Mode	OFF Dimmer1 Dimmer2 Dimmer3		初期設定OFF ディマーカーブ設定
4	Back Light	ON/10s/20s/30s		初期設定ON
5	Information	Auto/Test Fixture Hours Version		テスト時に全LEDをON <9999H> <V1.0>
6	DMX Address	001-512		DMXアドレス設定 初期値001
7	DMX Channel	1, 3, 4, 9		ch1:Dimmer ch3:DimmerH, DimmerL, ストロボ ch4:ヘッド1-4 ch9:ヘッド1-4, オートプログラム, DimmerH, DimmerL, ストロボ
8	Master/Slave	Master/Slave		初期設定 Slave
9	Fan Mode	Auto/High		ファンスピード調整
10	Temperature	LED1 xx°C LED2 xx°C LED3 xx°C LED4 xx°C		各ヘッドの温度
11	LED周期	600Hz 1200Hz 2000Hz 4000Hz 25KHz		PWM周期

DMX PROTOCOL

1ch Mode

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer H	000-255	0-100%

3ch Mode

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer H	000-255	0-100%
2	Dimmer L	000-255	0-100%
3	Strobe	000-010	No function
		011-132	0-20Hz (All heads)
		133-255	0-20Hz (Random strobe macros)

4ch Mode

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	White 1	000-255	0-100%
2	White 2	000-255	0-100%
3	White 3	000-255	0-100%
4	White 4	000-255	0-100%

deco

DMX PROTOCOL

9ch Mode

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer H	000-255	0-100%
2	Dimmer L	000-255	0-100%
3	Strobe	000-010	No function
		011-132	0-20Hz (All head)
		133-255	0-20Hz (Random strobe macros)
4	White 1	000-255	0-100%
5	White 2	000-255	0-100%
6	White 3	000-255	0-100%
7	White 4	000-255	0-100%
8	Auto Program	000-010	No function
		011-040	Auto 1
		041-080	Auto 2
		081-120	Auto 3
		121-160	Auto 4
		161-200	Auto 5
		201-240	Auto 6
		241-255	No function
9	Dimmer Speed	000-010	Preset dimmer speed from display menu
		011-040	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
		041-080	Nonlinear dimming curve 2
		081-120	Nonlinear dimming curve 3 (slowest)
		121-255	Preset dimmer speed from display menu

deco