

User Manual

簡易版

PROFILE 300CW



deco

基本仕様

- 入力電圧 AC90-260V, 50/60Hz
- 消費電力 390W
- サイズ 636 × 186 × 394
- 重量 6.25Kg
- 光源 300W × 1粒
COB LED (Cool White)
5600K
- 制御モード DMX512/マスタースレーブ 機能
- chモード 1/3
- IP 20
- 3PinDMX IN/OUT
- レンズ オプション 19° /26° /36°

deco

本体設定



chモード・アドレス設定方法

MENUボタンから【DMX3ch】 【DMX1ch】 を選択します。
(ENTERボタンでchモードの切り替えができます。)

【Address : 000】 はUP/DOWNボタンで設定します。

スタンドアロン設定方法

MENUボタンから【Static<】 【Dimm ; 000】 を選択します。
UP/DOWNボタン (0~255) で設定しENTERで決定。
(ENTERボタンで【Storb】 の切り替えができます。)

DMX PROTOCOL

3chMode

Channel	Function	Value	Description
1	Dimmer	0-255	Dimmer
2	Delay time	0-10	Default delay of dimmer
		11-15	No dimmer
		16-255	Choose delay of dimmer
3	Strobe	0-10	No strobe
		11-255	Speed of strobe

1chMode

Channel	Function	Value	Description
1	Dimmer	0-255	Dimmer

deco